



Vergleich zwischen der Homematic Zentrale CCU2 und der neuen Smart Home Zentrale CCU3

| Vergleichskriterium | Zentrale CCU2 | Zentrale CCU3 |
|--|--|--|
| Produktbild |  |  |
| Kurzbezeichnung | HM-Cen-O-TW-x-x-2 | HmIP-CCU3 |
| Funk-Frequenzband | 868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz | 868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 400 m | 400 m |
| Abmessungen (B x H x T) | 116 x 150 x 34 mm | 119 x 136 x 35 mm |
| Gewicht | 165 g | 190 g |
| Prozessor | Single Core ARM9 Prozessor 32 Bit-Architektur | 4-Kern ARM Prozessor 64 Bit-Architektur |
| Speicher | 256 MB Flash-Speicher | 8 GB Flash-Speicher |
| Datenspeicherung | opt. Speicherkarte (austauschbar) | Speicherkarte fest eingebaut und zwei USB-Ports als Speicher- erweiterung |
| Bedien- und Konfigurationsoberfläche | WebUI Benutzeroberfläche (browserbasiert) oder über verschiedene Partnerlösungen | WebUI Benutzeroberfläche (browserbasiert) oder über verschiedene Partnerlösungen |
| Fernzugriff (per App) | per VPN oder verschiedene Partnerlösungen | per VPN oder verschiedene Partnerlösungen |
| Lizenz für mediola AIO Creator NEO enthalten | nein | ✓ |
| Unterstützt Homematic Funk-Geräte | ✓ | ✓ |
| Unterstützt Homematic IP Funk-Geräte | ✓ | ✓ |
| Unterstützt Homematic Wired | ✓ | ✓ |
| Unterstützt Homematic IP Wired | nein | ✓ |
| Kompatibel mit OSRAM LIGHTIFY WLAN-Gateway | ✓ | ✓ |
| Kompatibel mit Philips HUE Bridge (ab 2.0) | ✓ | ✓ |
| CCU2 Back-up einspielen möglich | ✓ | ✓ |