

Starter Set Rauchwarnmelder



Artikel-Nr.: 150788A0



Produkteigenschaften

- Starter Set zur zuverlässigen Erkennung von gefährlichen Rauchgasentwicklungen mit drei Homematic IP Qualitäts-Funk-Rauchwarnmeldern und AES-128 Security
- Alarmierung über integrierte laute Sirene sowie per Smartphone über die Homematic IP App
- Die Alarmierung zwischen bis zu 40 vernetzten Homematic IP Rauchwarnmeldern erfolgt direkt – die Kommunikation ist somit im gesamten Haus besonders störsicher, selbst wenn die Elektrik bereits von einem Brand betroffen ist
- Aktuelle Statusanzeige aller vernetzten Rauchwarnmelder per Smartphone über die Homematic IP App
- Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label - erfüllt damit das besonders hohe Qualitätsniveau entsprechend der Norm vfdb 14-01 zusätzlich zur Basisnorm EN 14604 (zertifiziert durch das KRIWAN Testzentrum)
- Wartungsfreier Betrieb der Rauchwarnmelder durch - entsprechend der Norm - fest eingebauten Batterien mit 10 Jahren Batterielebensdauer
- Das Starter Set Rauchwarnmelder kann mit weiteren Homematic IP Geräten jederzeit zu einer vollumfassenden Smart-Home-Lösung ausgebaut werden

Technische Daten (pro Gerät)

Access Point:	
Versorgungsspannung	Steckernetzteil (5 V)
Abmessungen (B x H x T)	118 x 104 x 26 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m
Rauchwarnmelder:	
Versorgungsspannung	2x 3 V Lithium Batterien (fest verbaut)
Batterielebensdauer	> 10 Jahre (typ.) entsprechend Zertifizierung
Abmessungen (D x H)	110 x 45 mm
Gewicht	165 g (inkl. Batterien)
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

Weitere technische Details und Informationen finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Geräts

Logistische Daten

Artikelnummer	150788A0
EAN-Code	4047976507887
Kurzbezeichnung	HmIP-SK4
Verpackungseinheit	6
Maße Verpackung	325 x 159 x 106 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1294,0 g

Lieferumfang

Access Point (Steckernetzteil, Netzwerkkabel)
Rauchwarnmelder (Batterien, Deckenhalterung) (3x)
Montagematerial
Bedienungsanleitungen